

Acil Aydınlatma Ürün Şartnamesi

- Çalışma şekli: Elektrik kesintisinde otomatik yanmalı, Elektrik geri geldiğinde otomatik sönmeli.
- Çalışma süresi: Tam şarjda minimum 3 saat yanmalı.
- Şarj ve deşarj sistemi: Akü korumalı şarj sistemine sahip olmalı; Bu sistem akü şarj olunca (Akü 13,8V a geldiğinde) şarjı kesmeli. Deşarj da (elektrik kesikken, spotlar yanıyorken) akünün tamamen boşalmasına izin vermemeli ve akü 10V'ta düştüğünde sistemi kapatmalı, (elektrik geri gelene kadar.) Derin deşarj yapmamalı.
- Akü Bilgi: Akünün ne kadar dolu olduğunu gösteren led bar sistemi olmalı, Bu sistem aynı zamanda akünün deşarjda da doluluk oranını gösterebilmeli.
- Spotlar: Yansıtımlı iç ayna, ön cam korumalı far. 3 adet spot olmalı (3 yöne bakabilmeli),. Sağa,sola 360 derece, yukarı, aşağı 150 derece hareket kabiliyeti olmalı
- Aydınlatma Ledleri: Power ledler 3W tan aşağı olmamalı, bir spotta 3 adet toplamda 9W power led. olmalı .Renk soğuk beyaz / 120 derece açılı led olmalı. Her bir led en az 170lm , 50000 saat ömürlü olmalı. Metal Soğutuculu ve önünde 90 derece lensli mercek olmalıdır.
- Kasa:1mm kalınlığında DKP saçtan üretilmeli. Fırın boyalı olmalı. Ebatlar: 38cm x 13,5cm x 42cm den az olmamalı (gerektiğinde içine ikinci akü sığmalı)
- Ön kapak; Akü deęiştirme kapaęı müstakil olmalı , ön taraftan açılmalı kasayı baęlı olduęu yerden sökmeden akü deęiştirilebilmeli. 4 köşe lerden vidalanarak kasaya sabitlenmeli.
- Kumanda kapaęı: Spot anahtarları, test anahtarı montajlı olmalı. Akü bilgi göstergesi led bar şeklinde olmalı. AC enerjinin varlığını gösteren led olmalı. Bu kapaęın üzerinde dış etkilerden korumak için şeffaf plexi koruyucu olmalı. 4 köşe lerden vidalanarak kasaya sabitlenmeli.
- Devre korumaları : Cam sigorta korumalı olmalıdır.
- Ürün Çalışma deęerleri: 220VAC +/- %3 Güç tüketim 4W Akü: 12VDC 7Amper olmalı
- Çalışma ısısı: -15 +50 santigrat derece